

Памятка
Бесплатные расширенные телефонные сервисы

Удержание звонка <ul style="list-style-type: none"> • поставить на удержание • снять с удержания 	*# *#															
Перевод вызова на другого абонента	*# [номер абонента]															
3-х сторонняя конференция	*# > (сигнал ответа станции)> [номер добавляемого в конференцию абонента] > (ответ вызываемого абонента) > *#															
Уведомление об ожидающем входящем вызове	*1 (дать отбой вновь поступившему вызову); *# (переключиться на вновь прибывший вызов) и еще раз *# (вернуться к первому собеседнику); *2 (подключить нового абонента к текущему разговору, создав конференцию).															
Переадресация вызовов: <ul style="list-style-type: none"> • безусловная; • по занятости; • по неответу; • по недоступности; 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Установить</th> <th>Отключить</th> <th>Запрос информации</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• 120 4 [номер телефона] [вызов]</td> <td>• 120 4 [вызов]</td> <td>• 121 4 [вызов]</td> </tr> <tr> <td>• 120 1 [номер телефона] [вызов]</td> <td>• 120 1 [вызов]</td> <td>• 121 1 [вызов]</td> </tr> <tr> <td>• 120 2 [номер телефона] [вызов]</td> <td>• 120 2 [вызов]</td> <td>• 121 2 [вызов]</td> </tr> <tr> <td>• 120 3 [номер телефона] [вызов]</td> <td>120 3 [вызов]</td> <td>• 121 3 [вызов]</td> </tr> </tbody> </table>	Установить	Отключить	Запрос информации	• 120 4 [номер телефона] [вызов]	• 120 4 [вызов]	• 121 4 [вызов]	• 120 1 [номер телефона] [вызов]	• 120 1 [вызов]	• 121 1 [вызов]	• 120 2 [номер телефона] [вызов]	• 120 2 [вызов]	• 121 2 [вызов]	• 120 3 [номер телефона] [вызов]	120 3 [вызов]	• 121 3 [вызов]
Установить	Отключить	Запрос информации														
• 120 4 [номер телефона] [вызов]	• 120 4 [вызов]	• 121 4 [вызов]														
• 120 1 [номер телефона] [вызов]	• 120 1 [вызов]	• 121 1 [вызов]														
• 120 2 [номер телефона] [вызов]	• 120 2 [вызов]	• 121 2 [вызов]														
• 120 3 [номер телефона] [вызов]	120 3 [вызов]	• 121 3 [вызов]														
«Не беспокоить»	<ul style="list-style-type: none"> • установить 130 1 [вызов] • снять 130 0 [вызов] 															
Голосовая почта	<ul style="list-style-type: none"> • главное меню 131 0 [вызов] • интерактивная запись сообщения абоненту: 131 1 [вызов] [номер внутреннего абонента] [продиктуйте сообщение и нажмите #] • неинтерактивная запись сообщения абоненту: 131 2 [номер внутреннего абонента] [вызов] [продиктуйте сообщение] 															
Повторный набор номера	<ul style="list-style-type: none"> • Повторный набор последнего исходящего вызова 133 0 [вызов] • Повторный набор последнего входящего вызова 133 1 [вызов] 															
Обратный вызов	<ul style="list-style-type: none"> • Воспользоваться обратным вызовом: 24-44-99 [вызов] [ответ станции] 711 [положить трубку] [принять вызов] [набрать номер абонента] # 															
Быстрый набор	<ul style="list-style-type: none"> • подключить: 124 [короткий номер 1...99] [номер абонента] [вызов] • отключить: 124 [короткий номер 1...99] [вызов] • запрос номера абонента записанного на [короткий номер 1...99]: 125 [короткий номер 1...99] [вызов] 															
Перехват звонка	• 719 [номер абонента] [вызов]															
Многосторонняя конференция	*# > (сигнал ответа станции)> [номер добавляемого в конференцию абонента] > (ответ вызываемого абонента) > *#															
Парковка звонка	<ul style="list-style-type: none"> • Поместить в парк 132 1 [уникальный номер паркуемого вызова] # • Извлечь номер из парка ожидания 132 0 [уникальный номер паркуемого вызова] # 															
Запись голосовых сообщений с телефона	134 – сообщения сохраняются в аудиофайлы, которые можно видеть в web-кабинете															
Запись телефонного разговора	Во время разговора набрать *# 135#															
Будильник	Подключение 122 [1-9] ЧЧММ [0-1] или 122 [1-9] ЧЧММ [0-1] [номер], где 122 – сервисный номер, [1-9] – номер будильника ЧЧММ – часы и минуты [0-1] – 0 – ежедневно, 1 – однократно [номер] – абонентский номер на который должен поступить вызов от будильника (если не указан, то вызов придет на собственный номер) Например: 122 3 1530 1 89141621301 [вызов] Отключение: 122 3 – отключить будильник №3 или 122 0 – отключить все будильники 123 3 запрос состояния будильника															
Запрос текущего системного времени	101															
Запрос списка подключенных услуг	100															

Также Вы можете управлять расширенными сервисами, такими как: **«Переадресация»**, **«Черные/белые списки»**, **«Следуй за мной»** и других, своего телефонного номера из личного Web-кабинета. Доступ можно получить обратившись в абонентский отдел TD-net.